

規格表

種類	型式	規格	電算代號	外型尺寸 (m/m)			接線孔徑	備註
				高	寬	深		
單相 二線式	MT-21T	110V 10(30)A	MT-21TABA	169	142	120	ø8.5	停產
		110V 20(60)A	MT-21TAFB	169	142	120	ø8.5	停產
		220V 10(30)A	MT-21TBBA	169	142	120	ø8.5	停產
		220V 20(60)A	MT-21TBFA	169	142	120	ø8.5	停產
單相 三線式	MT-31T	110/220V 10(30)A	MT-31TCBA	169	142	120	ø8.5	停產
		110/220V 20(60)A	MT-31TCFA	169	142	120	ø8.5	停產
		110/220V 15(100)A	MT-31TCGA	169	142	120	ø8.5	停產
三相 三線式	D-68T	110/220V 5A 附 CT 用	停產 D-68TCAAT	215	174	119	ø5.2	單相三線 配用二個 CT
		110/220V 10(30)A	D-68TCBA	245	188	135	ø5.2	單相三線
		110/220V 20(80)A	D-68TCFA	245	188	135	ø8.5	單相三線
		110/220V 50(150)A	D-68TCEA	245	188	135	ø11.5	單相三線
		110V 5A 附 CT/PT 用	D-68TAAAT	215	174	119	ø5.2	配用二個 CT、二個 PT
		220V 5A 附 CT 用	D-68TBAAT	215	174	119	ø5.2	配用二個 CT
		220V 10(30)A	D-68TBBA	215	174	119	ø5.2	
		220V 20(80)A	D-68TBFA	245	188	135	ø8.5	
		220V 50(150)A	D-68TBEA	245	188	135	ø11.5	
三相 四線式	DT-71	110/190V 5A 附 CT/PT 用	DT-71DAAT	230	186	135	ø5.2	配用三個 CT、三個 PT
		110/190V 20(60)A	停產 DT-71DFA	245	198	137	ø8.5	
		110/190V 30(120)V	DT-71DCA	268	219	138	ø11	
		120/208V 5A 附 CT 用	DT-71FAAT	230	186	135	ø5.2	配用三個 CT
		120/208V 20(60)A	DT-71FFA	245	198	137	ø8.5	
		120/208V 30(120)A	DT-71FCA	268	219	138	ø11	
		220/380V 5A 附 CT 用	DT-71EAAT	230	186	135	ø5.2	配用三個 CT
		220/380V 20(60)A	DT-71EFA	245	198	137	ø8.5	
單相 三線式	D-4S	110/220V 30(200)A	D-4SCCA	181	178	150	寬 8.5X 高 8.9	外型尺寸含 CLASS100 插座
		110V 5A	停產 D-68PAAAAT	197	179	210		配用二個 CT
三相 三線式 盤面表	D-68PA	220V 5A	停產 D-68PABAAT	197	179	210		配用二個 CT
		110/190V 5A	DT-71PDAAT	197	179	210		配用三個 CT
三相 四線式 盤面表	DT-71P	120/208V 5A	DT-71PFAAT	197	179	210		配用三個 CT
		220/380V 5A	DT-71PEAAT	197	179	210		配用三個 CT

規格選擇

將使用各種電器產品及電燈之瓦特數總和除以電壓值，即是概算電流值；按此值去選擇瓦時計之最大容量（即規格表括內的數值），最大容量必須大於概算電流值，且留有 20% 以上之安全餘量。

注意事項

選購瓦時計時，請告知下列之規格：型名及相線式，電壓，電流，頻率

例：D-68T 三相三線式 220V 10(30)A 60Hz

★本型錄內容如有變更，恕不另行通知

總公司	台北市中山區 104 中山北路三段 22 號 TEL：02-2592-5252 EXT 2293/2511/3311 FAX：02-2597-0877 E-mail：breeze.yeh@tatung.com
羅東重電站	宜蘭縣冬山鄉 26944 梅山路 145 號 TEL：03-9589481、9580907 FAX：03-9589471 E-mail：x2160@tatung.com
北區	新竹縣竹北市 30284 中正西路 542-1 號 TEL：03-6562791、6562792 FAX：03-6562793 E-mail：x4260.tatung@msa.hinet.net
中區	中區營業中心 台中市西屯區 40764 台中港路三段 250 號 TEL：04-23591262、35005266 FAX：04-23596471 E-mail：hwe@tatung.com
南區	南區營業中心 高雄市三民區 80753 忠孝一路 499 號 TEL：07-2363121、2363122 FAX：07-2362674 E-mail：x8161@tatung.com 嘉義市 60095 育人路 546 號 TEL：05-2856431 FAX：05-2859244 E-mail：x6260.tatung@msa.hinet.net
製造	重電桃園一廠 桃園縣大園鄉 33759 內海村民生路 102 號 TEL：03-3863123 EXT：1802 FAX：03-3863123 EXT：1860 E-mail：breeze.yeh@tatung.com

免費服務電話：0800-067-123 EXT：1821、1841

 TATUNG

機種齊全 ◆ 特性穩定 ◆ 安全可靠



大同機械電表



D-68T 系列

- ▼ 有單相三線式及三相三線式，兩種電源系統。
- ▼ 使用電壓有 110/220V、220V 及 440V 三種規格。
- ▼ 附有防止電表轉盤逆轉之機構。
- ▼ 由兩個電磁體構成，故可以使用於不平衡負擔。
- ▼ 依實際耗電量，選擇適當容量之電表。



D-68T-5A 附 CT



D-68T-10(30)



D-68T-20(80)



D-68T-50(150)



DT-71T-5A 附 CT



DT-71-20(60)



DT-71-30(120)

特點

- ▼ 負載特性範圍廣，運轉誤差小。
- ▼ 驅動轉矩大，特性穩定。
- ▼ 轉盤重量輕，摩擦小。
- ▼ 第三公證單位檢驗合格，安全有保障。
- ▼ 底殼接線式電表之計量器，其送輪及文字輪使用高級工程塑膠製成，具有低摩擦之優點。

電氣特性

- ▼ **起動電流**：在額定電壓下，通過額定電流 1%，P.F=1，轉盤即可起動並繼續迴轉。
- ▼ **電壓潛動**：無負載電流時，加上 110% 之額定電壓，轉盤不致迴轉一週。
- ▼ **絕緣電阻**：電氣迴路相互間以及底殼間，有 5MΩ 以上之絕緣電阻。
- ▼ **耐壓**：電氣迴路與底殼間，能耐 A.C.2000V 一分鐘。



- ▼ 依政府度量衡法規定，凡市售之電表均須經過經濟部標準檢驗局檢合格印證，始能販售。
- ▼ 大同生產每一具電表都經過標準檢驗局檢合格印證，以提供顧客安全、準確、可靠的保障。



本公司電表通過 CNS14607 之耐燃試驗，且外蓋為玻璃材質，較他牌塑膠外蓋品質安全有保障。



D-4S-30(200)



插座組立 100A



插座組立 200A



MT-31T-10(50)A

M-31T 系列

- ▼ 為單相三線式電源系統。
- ▼ 110V/220V 單磁體構成。
- ▼ 附有防止電表轉盤逆轉之機構。
- ▼ 依實際耗電量，選擇適當容量之電表。



MT-21T-10(50)

M-21T 系列

- ▼ 為單相兩線式電源系統。
- ▼ 110V 與 220V 兩種電壓規格。
- ▼ 附有防止電表轉盤逆轉之機構。
- ▼ 依實際耗電量，選擇適當容量之電表。



MT-21T-20(80)



DT-71P



D-68PA

D-68PA/DT-71P 盤面表系列

- ▼ D-68PA 使用於三相三線系統。
- ▼ DT-71P 使用於三相四線系統。
- ▼ 附有防止電表轉盤逆轉之機構。
- ▼ 依實際耗電量，選擇適當容量之機構。
- ▼ 插座配線後，電表安裝或拆卸時，不必拆裝電源線。